Programmation simplifiée Q60 S et RS (coulissant).

Au départ il faut impérativement **2 traits horizontaux** sur l'écran.
Ou **FA** si le portail est ouvert, **FC** si le portail est fermé.

Assurez-vous d'avoir bien mis en place les 2 ponts obligatoires **2/8** et **4/9**.

*Le moteur est précâblé pour pose pilier gauche et départ vers la droite.
Pour changer le sens (départ vers la gauche).
Inversez les câbles 5/6 et 13/15 de la carte.

Programmation des télécommandes pour ouverture totale.

Appuyer **2** fois sur le poussoir **A** jusqu'à **rA**.
Appuyer **2** fois sur le bouton **B** jusqu'à **tC**.
Appuyer simultanément le bouton choisi de la télécommande et sur le poussoir **C**
Puis avec **A** revenir aux 2 traits, c'est fini. Vos télécommandes sont programmées.

Programmation des télécommandes pour le passage piéton.

Appuyez sur **A** jusqu'à **rA,** puis appuyez sur **B impulsions** jusqu'à **Pd**, puis restez appuyé 2 secondes en même temps sur le bouton choisi de la télécommande et sur la touche **C** de la centrale.

Si vous devez **effacer les codes** radio.

A partir des 2 traits - - appuyer 2 fois sur le poussoir **A** jusqu'à **rA**
Puis sur le poussoir **B impulsions** jusqu'à **rC**.
Puis restez appuyé **5''** sur le poussoir **D**, vous entendrez un clic qui valide l'effacement des codes, apparaitra sur l'afficheur **r =**
Appuyer sur le poussoir **A** pour revenir aux 2 traits du départ.

Programmation du moteur.

Appuyer sur le poussoir **A** jusqu'à **A5.**
Puis
Sur le poussoir **B impulsions** jusqu'à **1n**.
Puis,
Appuyer sur la télécommande (programmée), le moteur va démarrer et l'écran affiche "M1", 30 cm avant la butée appuyer sur le bouton de la télécommande, le moteur va ralentir, et l'écran affichera **r1**, laissez-le terminer l'ouverture. Dés qu'il active la fin de course, laissez 5 secondes et donnez une impulsion.
L'écran affichera **tP.**

A partir de là le temps de pause souhaité avant refermeture se décompte.

Attendez le temps voulu, de 10 à 60 secondes, puis appuyer sur le bouton de la télécommande, le portail va se refermer. Le laisser arriver en fermeture totale.
Validez. La programmation du moteur est terminée.

Si besoin d'ajuster le Temps de travail du moteur : Paramètre **A** jusqu'à **PA** et **B** impulsions jusqu'à **M1** ensuite **C** pour**+** ou **D** pour –

Modifier la fermeture automatique.

Au départ des 2 traits, appuyer sur le poussoir **A** jusqu'à **PA**
Puis sur le bouton **B impulsions** jusqu'à **P3**
Vous pouvez activer cette fermeture auto avec le bouton **C** = **Si**
Ou la désactiver avec le bouton **D** qui est =**No**
Si vous souhaitez programmer un temps Appuyez sur le poussoir **B** jusqu'à **Tp**
(**Tp** n'apparaît pas si le **P3** à été désactivé).
Augmentez ou réduisez le temps voulu grâce aux poussoirs **C +** (plus) ou **D -**(moins).
Validez.

Réglage de la puissance pendant le cycle.

Partez des **2** traits horizontaux.
Donnez une impulsion sur le poussoir **A** jusqu'à **PA.**
Puis donnez des impulsions sur le poussoir **B impulsions** jusqu'à **F1.**
Utilisez le poussoir **C+** pour augmenter ou **D-** pour diminuer la force.
Validez.

Pour le réglage de la force pendant le ralentissement :

Donnez des impulsions sur le poussoir **B** jusqu'à **Fr.**
Utilisez le poussoir **C** pour augmenter ou **D** pour diminuer la force.
Validez.

En cas d'erreur pour réinitialiser la carte.

Au départ des **2** traits.
Appuyer 3 fois sur le poussoir **A** jusqu'à **DE.**
Puis sur le poussoir **B impulsions** jusqu'à **RP.**
Puis restez appuyer 2 secondes sur le poussoir **C,** apparaitra les 2 traits - -
Vous devez entendre un double 'clic' qui signifie que la carte est revenue
Aux paramètres usine.

Validation à faire à chaque modification ou intervention sur le programme.

Rentrez dans le menu par le poussoir **A** jusqu'à **PA.**
Appuyer sur le poussoir **B impulsions** jusqu'à **Su**.
Puis une impulsion de 2 secondes sur le poussoir **C** vous entendrez un double 'clic'
OU vous verrez apparaître **SI**.
C'est validé. **Sans cette validation le système perdra ses réglages.**